

WP-T810/T828 USB 印表機驅動程式安裝

- 1. 此安裝程序適用 Win 10/Win 11 作業系統
- 2. 請將紙捲正確放置紙槽,連接 USB 線至 PC,打開印表機電源
- 3. 印表機電源開啟後, PC 會自動安裝於系統裝置:

(如下圖安裝於 序列裝置 COM3,非一般 USB 裝置),此步驟至為重要!

設定		- 8 ×
۵. #R	藍牙與其他裝置	
専 技設定 ク	十 新增藍牙或其他裝置	相關設定 裝置和印表微
装置		音效設定
四 盖牙與其他裝置	滑鼠、鍵盤與手寫筆	驟示器設定
日 印表機與擁護器	2.4G Mouse	來自網站的戰明
	音訊	在截牙上共用键案 修正副牙缝续
- モス 「手寫筆與 Windows Ink	□ 一般 PnP 監視器	里斯会谈戴才随影程马
自動損效	以 》 ^{要克图} (Realtek High Definition Audio)	 取得强助 提供意見反應
Ö USB	()) 喇叭 (Realtek High Definition Audio)	
	其他教置 ・ #31-FAMA 3227A: * #道信 ・ #道信 ・ USB 序列編置 (CCM3) ・ USB 序列編置 (CCM3) ・ USB / 序列編置 (CCM3) ・ USB / 序列編置 (CCM3) ・ USB / 序列編置 (CCM3) ・ USB / FAMA	
	■ 透過計量付费達練下載 為現免發主課分費用。請不要問款此遵導,這便就不會在包使用計量付费 調解調節達總時下載可供耗裝置使用的軟體(攝給程式,資訊與應用程 可。)	
P 在這裡輸入文字來搜尋	H 4 📀 🗏 🛱 🚖 🚣 🧿 🖭 🏩	🏮 新聞快訊 ^ 🖗 🕼 🗊 中 📖 英 챤 405.08 💭

如無法確知請至 裝置管理員 查看:

設定			
命 首頁		()	×
尋找設定			_
系統	> DVD/CD-ROM 光碳機 > DIE ATA/ATAPI 控制器 > WSD 列印提供者		Â
口 顯示	> 扁 人性化介面装置 >		
\$1) 音效	▲ 存放控制器 > Last 存放控制器 > Last 存放控制器 > Last 存放控制器 > Last 存放 + Last 存在 + Last for the last fo		
□ 通知	> 4 目式 (San August 2005年 > 4 目前) 入戦出 > ■ 處理器		
り 専注	> ≝ 軟體元件 > 量 軟體装置 > 单 範囲序列匯流排控制器		
① 電源	 ✓ ■ 連接堆(COM 和 LPT) 員 USB 序列装置(COM3) ■ 到展睡暖堆 (IPT1) 		
□ 儲存:	₩ 週訊連接場 (COM1) ₩ 週訊連接場 (COM2)		
四 平板	> Ⅰ。 智學 卡爾卡爾 > Ⅲ		
<u> 戸</u> i 多工	> 🥃 電話 > 🔤 監視器		~
白 投影			

微創系統股份有限公司

http://www.vsi.com.tw

2024/09/16 修 BY VSI



4. 請至微創官網(http://www.vectronix.com.tw/)下載新版驅動程式,直接進行安裝:

WINPOS	
1 POS Printer Drivers (支援Win XP/7/8/10印表機驅動程式) VER.20170627	
2 USB Drivers 模擬COM (WinPOS全系列熱感機USB/CDC驅動程式) VER.20170704	
3 WP-103 VB範例	
④ WP-200 PRN-VB範例(3688指令)	
3 WP-200 RS232-VB範例(3688指令)	
6 WP-520 PRN-VB範例(3688指令)	
7 WP-520 RS232-VB範例(3688指令)	
3 WP-520 RS232-VB範例(EPSON指令)	
3 WP-550 USB Virtual COM Driver	
10 WP-T800/WP-T810 LAN介面之設定文件及工具	
11 WP-K833 新版設定DIP工具	
12) 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 7 64位元	
13 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 8	
14) 關閉 Windows 驅動程式強制簽章 For WIN 10	
(15) VS-T828 Windows Driver VER4.09	

5. 安裝至新增印表機,選擇 以手動新增印表機:

🖶 新増印表機	
依其他選項尋找印表機	
○ 我的印表機有點舊。協助我尋找它。(R)	
○ 依名稱選取共用的印表機(S)	
	瀏覽(R)
範例: \\computername\printername 或 http://computername/printers/printername/.printer	
○使用 IP 位址或主機名稱新增印表機(I)	
○新増可透過藍牙、無線或網路探索的印表機(L)	
③以手動設定新增本機印表機或網路印表機(O)	
	下_++(A) 助湯

微創系統股份有限公司

http://www.vsi.com.tw

2024/09/16 修 BY VSI

 23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1 和之 2(遠東世紀廣場 J 棟)

 4F-1.4F-2, No.268, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 23553(R.O.C.)

 電話 TEL:886-2-8227-3177

 傳真 FAX:886-2-8227-3167

 信箱 E-mail: email@vsi.com.tw



6. 按連接埠往下選出系統自動安裝位置,如上圖 COM3

← 🖶 新増印表機	^
選擇一個印表機連接埠	1
印表機連接埠是一種可讓您的	電腦與印表機交換資訊的連線類型。
●使用現有的連接埠(U):	LPT1: (印表機連接埠) ~
○建立新的連接埠(C): 連接埠類型:	LPT1: (印表機連接埠) LPT2: (印表機連接埠) LPT3: (印表機連接埠) COM1: (序列埠) COM2: (序列埠)
	COM3: (序列埠) COM4: (序列埠) FILE: (列印至檔案) 192.168.18.81 (標進 TCP/IP 連接埠) Desktop*.pdf (Adobe PDF)
	Documents*.pdf (Adobe PDF) ESDPRT001 (USB) Microsoft.Office.OneNote_16001.14326.22008.0_x648wekyb3d nul: (本機連接塲) PORTPROMPT: (本機連接塩)
	USB001 (UnknownPrinter) WSD-725d1737-2db3-4e76-bdfa-a7add2fb2f7b (WSD Port) WSD-e3288a4c-97d5-4e82-9d05-4b9941849ba4 (IPP Port)

7. 選擇印表機型號: WP-T810/VS-T828

★ ● 新墳印表機 安裝印表機驅動程式 ※ 從邊單繼擺您的印表機,按一下[Windows Update] 宣看更多型號, 若要從安裝 CD 安裝驅動程式,請按一下[從磁片安裝],	 ← 局 新増印表機 輸入印表機名稱 印表機名稱(P): VS-T828 Ver.4.14 (福牛 2) 這台印表機熔使用 VS-T828 Ver.4.14 驅動屋式來安表。
P1支援 「Kiosk Thermal 6 Series 「Kiosk Thermal 8 Series 「VS-T828 Ver.4.14 「WP-103s Ver.4.14 「WP-103s Ver.4.14 「WINdows Update(W)」 従歴月安裝(H) 告訴我為什要驅動程式賞喜信重要 下一步(N) 取満	下步(N) 取法
 ★ ● 新埠印表機 您已成功新增 VS-T828 Ver.4.14 (複件 2) 若要檢查印表機是否正常運作,或重看印表機的疑難拚解資訊,請列印測試頁, 列印測試頁(P) 	Arristance and a later Balance and a
完成(F) 取漢	

微創系統股份有限公司

http://www.vsi.com.tw

2024/09/16 修 BY VSI

 23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1 和之 2(遠東世紀廣場 J 棟)

 4F-1.4F-2, No.268, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 23553(R.O.C.)

 電話 TEL:886-2-8227-3177

 傳真 FAX:886-2-8227-3167

 信箱 E-mail: email@vsi.com.tw